

# SCR发热量对照表

F5B F5A	30A	45A	60A	80A	100A	125A	150A	180A	230A	300A	380A	450A	580A	720A
散热片 发热量 (W)	53	67	75	88	127	165	175	222	261	380	427	470	777	777
PCB 消耗 功率 (W)	3	3	3	3	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20
F5E	30A	45A	60A	80A	100A	125A	150A	180A	230A	300A	380A	450A	580A	720A
散热片 发热量 (W)	106	134	150	176	254	330	350	444	522	760	854	940	1554	1554
PCB 消耗 功率 (W)	3	3	20	20	20	20	20	20	32	32	32	37	37	37
F5C F5G	30A	45A	60A	80A	100A	125A	150A	180A	230A	300A	380A	450A	580A	720A
散热片 发热量 (W)	159	201	225	264	381	495	525	666	783	1140	1281	1410	2331	2331
PCB 消耗 功率 (W)	3	3	20	20	20	20	20	20	32	32	32	54	54	54

※ 以上数据仅供参考，若有所更动，恕不另行通知。

※ PCB消耗功率系在辅助电源为AC220V 50HZ

※ 消耗功率 变压器 EI-35=2.5VA、EI-41=3.5VA

风 扇 FAN-92S=16/14W、FAN-120S=17/15W、FAN-160S=29W。(AC220V 50/60HZ)

苏州市菲顿电器有限公司